

FC-1000 光電轉換器



FC-1000SC



FC-1000LC

產品特點

1. 提供 1 埠 1000Base-FX 單模 or 多模光纖 SC or LC 全雙工介面埠。
2. 具備 1 個 10/100/1000 Mbps RJ-45 自動偵測交換埠，自動跳線功能。
3. 支援 1000Base-T 轉換 1000Base-SX/LX SFP。
4. LED 燈號可顯示：電源(Power)；每埠之連結(link)；全半雙工顯示(FDX)；
5. 作業環境溫度：攝氏 0~60 度。
6. 環境濕度：5%~90%不凝固狀態。
7. 外殼材質為全鋁合金，對於連接光纖與傳統乙太網路不同的型態有直接且立即的幫助，可善傳統網路距離受限的缺點，及散熱程度更優越於傳統鐵殼並為您有限網路資源下，提供最迅速的解決方案。
8. 可支援單機使用或安裝於 2U 以上之光電轉換器機箱內。
9. 外接 DC 電源 Power supply parameter：
Outside: 5V/1.2A，Built-in：110-240V AC48VDC 50/60HZ
10. 符合 IEEE802.3 10Base-T、IEEE802.3u 100Base-TX、IEEE802.3ab 1000Base-TX 高速乙太網路標準。
11. SX 支援波長：850nm或1300nm，支援距離達 500M或2KM。
12. LX 支援波長：1310nm或1550nm，支援距離達 20KM或以上。
13. 尺寸：26mm x 71mm x 94mm。
14. 一年保固。

訂購資訊

FC-1000SC(多模)、
FC-1000SC.S10(單模)
FC-1000LC(需搭配 mini gbic)



光纖燈號

電源燈號

選購配件



GBIC-SFP-SX



GBIC-SFP-LX09

PS 除了以上兩顆燈號外~其餘全為網路燈號。